



## HD КАМЕРА С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ В РЪЧЕН ЧАСОВНИК



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Заредете батерията на часовника, като го поставите в зарядното за най-малко четири часа.

Отвийте задния капак, извадете батерията като я повдигнете на мястото, отбелязано със стрелка и поставете карта памет в слота на устройството.

1. За да включите часовника натиснете и задръжте около 3 секунди горния бутон (бутон А). Светват едновременно червения и синия диод, след което остава да свети само синия. Устройството е в режим на очакване.
2. Видео. От режим на очакване натиснете кратко бутон А. Синия диод мигва три пъти и угасва докато се записва аудио-видео файл. За да спрете записа натиснете кратко същия бутон. Синия диод светва, което показва, че записа е спрян и файла е съхранен.
3. Аудио запис. Ако искате да запишете само звук превключете режима с долния бутон (бутон Б). От режим на очакване натиснете бутон Б. Светва червения диод, а синия угасва. Натиснете бутон А, за да започнете запис. Червения диод мигва три пъти и угасва, докато записва. За да спрете записа и съхраните файла натиснете отново бутон А.
4. Снимки. От режим на очакване натиснете два пъти бутон Б. Светват едновременно червения и синия диод. За да направите снимка, натиснете бутон А. Всяко натискане на бутона прави снимка.
5. Детектор за движение. От режим на очакване натиснете за около 2 секунди бутон А. Червения диод мигва три пъти и угасва. Когато засече движение записва да снима и спира след като движението спре. Излизането от този режим става с натискане на бутон А.
6. Изключване. Натиснете и задръжте за повече от 3 секунди бутон А, докато угаснат диодите.
7. За да зададете актуална дата, час и да промените резолюцията на аудио-видео файла създайте основната директория на часовника notepad файл с име time.txt В него запишете в един ред дата и час по този начин

2016.01.01 01:01:01 Y 1

Това са година.месец.ден час:минути:секунди

Останалите символи са Y ако искате на записа да виждате датата и часа и N ако не желаете те да се показват.

С цифрата след това задавате резолюция: 1 - 1920x1080, 2 - 1280x720 и 3 - 640x480 пиксела.

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "HD камера с детектор за движение в ръчен часовник"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg