

ІР КАМЕРА В ЧАСОВНИК С НОЩНО ВИЖДАНЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Време на зареждане преди работа около 4 часа.

За да започнете работата с тази камера е необходимо да свалите приложението RMON от PlayStore на вашия телефон.

След това давате сканиране на телефона Ви за безжични wifi мрежи.Мрежата, която часовника създава е с много дълго име, което е комбинация от букви и цифри.





KD3F3F-A129F7AD5B94-7B2D26

Свързана

От менюто на приложението натискате бутона "Плюс" горе в дясно, за да добавите камерата.



Натискате QR scan и сканирате баркода, който се намира на камерата.

	🛈 🕵 📶 📧 15:08				
+	New Device 🗸 🗸				
Name	Cam				
UID	XXXX_XXXXXXX_XXXX				
Password	••••				
QR Scan					
	Search(Lan)				
	Search(Lan) OK				

След това се натиска ОК, за да потвърдите.

Ě	🛈 🤿 📶 😘 15:08					
+	New Device 🗸 🗸					
Name	Cam					
UID	KD3F3F-A129F7AD5B94-7B2D26					
Password	••••					
QR Scan						
Search(Lan)						
ОК						

Така камерата Ви е в режим **Р2Р**. (Това е мрежа, която самата камера Ви създава, което Ви ограничава от към дистанция. Трябва да сте например в съседната стая, за да сте свързани към камерата)

			0 5	lh. !∉	55%)	15:08
	RMON				Q	+
P	Can Conli	า F3F-A129F7AD56 <mark>ne</mark>				Ø
		_	-			
Live v	ideo	Snapshot	Recor	rd	Ala	arm.

Режим IP камера

Отивате в настройките на самото приложение:

			\odot	₩	55%	15:08
	RM	ON			Q	+
		Cam KD3F3FA129F7AD5B Online	94-78	2D26	Ha	СТОЙКИ
Live) /ideo	Snapshot	Re	cord	Ala	arm

След което избирате Advance Config:

			0	≜i '¶	54%	15:10
	RMON				Q	+
	Cam Constant	129F7AD5B9	94-7B2C)26		Ø
Са	am					
M	odify Device					
De	elete Device					
Re	connect					
Advance Config						
Cancel						
Live	video Snar	oshot	Reco)) ord	Ala	arm .

Избирате WIFI Config:

	🗈 🎘 🛈	^{54%} 15:10
	Cam	
	Alarm Config	>
	WIFI Config	>
	SDCard Record Config	>
\bigcirc	Time Setting	>
	EMail Config	>
	FTP Config	>
	DDNS Config	>
٩	Change P2P access password	>
	Device reboot	>

Срещу SSID си избирате името на Вашия рутер и съответно паролата към него след което потвърждавате с **ОК:**

Така вече сте свързани към рутера и може да наблюдавате камерата от където пожелаете.



Още шпионски продукти от същата категория Към продукта "IP камера в часовник с нощно виждане" Copyright 2009 - 2017 Spy.bg