

ІР КАМЕРА В ЕЛЕКТРОНЕН ЧАСОВНИК



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ANDROID

Преди да започнете работа трябва да свалите приложението от Goople Play



CamWF е постоянна безплатна безжична камера мрежа АРР приложение.



След това пускате камерата и трябва да я свържете с телефона си като отидете на настройките и в меню WiFi потърсите мрежата, която е създал часовника



След което пускате приложението на телефона си за да добавите камерата



И сканирате QR кода от чсасовника след което, ако иска парола в полето Security Code пишете: **888888**

I 79		₫ 🖓	Q 🗟 🖌	82% 🔳 15	:35
P Add Camera					
Device Setting					
UID:	UHLN1MVJVC3DHNE			L	
	Sca	n	Sea	ırch	
Name:	Camv	vf			1
Security Code:	•••••				<u>.</u>
Use the default p	oasswor	d			
ОК			Canc	el	
Use the default p	passwor	d	Canc	el	-

Камерата е свързана и вече може да я наблюдавате на територията на жилището си / офиса



🖻 😟 🔊 📶 82% 🖬 15:36

Camwf
Device name : Camwf

Online

Net quality:Good



Ако желаете да гледате камерата и отдаличено трябва да я свържете с WiFi



От опциите избирате Camera Setting



И Вашата домашна мрежа от Wi-Fi Setting

0	🖻 💭 🛜 📶 81% 🖬 15:39		
Advanced Setting)		
Security Code Se	tting		
Modify Sec	urity Code		
Wi-Fi Setting			
SSID: SPY			
Manage Wi-Fi networks			
Video Setting			
ОК	Cancel		

След което телефона Ви ще прекъсне връзката с камерата и ще се свърже отново с Вашия интернет (това отнема 1-2 минути)



Network unavailable

Вече може да наблюдавате камерата от разстояние.



15:36 🖻 🗐 🕼 🕫

Camwf
Device name : Camwf

Online

Net quality:Good



Ако желаете може да настройвате резолюцията, детектора за движение и много други настройки.

0		a (â 🗿 81%	15:40
Advanced	Advanced Setting			
Mana	ge Wi-	Fi netv	vorks	
Video Setti	ng			
Video Quality:	HD(1	920*10	80)	
Motion Det	ectio	n		
Motion Detection:	Off			
Recording	Settin	g		
SD Record	Full T	ïme		
ОК			Cancel	

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ІРНОМЕ

Преди да започнете работа с часовника трябва да свалите нужното приложение от **App Store/Google Play** на телефона си.

		10:06	() 89% ()
Q camwf			\otimes
Ca Ph	amwf oto &	Video	OPEN
••••○ 中国标动 ♥ 14-39	•••∞ 中国移动 < 添加设备	♥ 14:43 ■ 添加设备	・ ・・・・ 中国時時 中 14:38 ・・・ く Camwf
局域网搜索设备			
🛓 通过ID添加设备	设备名字	设备名字	Network:116 k/s
	设备ID		
	用户名字	admin	
	密码		L See Se
	二维码排	3摄 确定	



След това включвате **WIFI** мрежата на Вашия телефон, за да сканирате за мрежата, която самия часовник си създава.

■ VIVACOM २ 10:02	90%
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
SPY	₽ ╤ (i)
CHOOSE A NETWORK	
Laura	₽ ? (i)
LAZAR131213	₽ ╤ (i)
RT-C9JHJ5ZD111A	∻ (i)
Velingrad	₽ ? (i)
Other	
Ask to Join Networks	\bigcirc
Known networks will be joined a	automatically. If

Името на мрежата изглежда по този начин, избирате нея, след което изчаквате няколко секунди, за да се свържете към нея.

IN VIVACOM	10:03	و 90%
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
✓ RT-C9JHJ5 Unsecured Net	5ZD111A work	? (i)
CHOOSE A NETW	ORK	
Laura		∎ ? (i)
LAZAR1312	213	₽ 중 (j)
SPY		₽ \$ (Ì)
Velingrad		₽ ᅙ (Ì)
Other		
Ask to Join Ne	tworks	\bigcirc
Known networks w no known network	vill be joined a s are available	automatically. If e, you will have

Следващата стъпка е да влезнете в самото приложение и да добавите Вашата камера в него.

Ако изберете опцията със сканиране на баркода паролата е 888888.

III VIVACOM 🗢	10:07	1 🛈 88% 🔳
C	Devices	\oplus
		\square
Devices		Media

Избирате въпросното поле.



След което самото приложение Ви добавя камерата, изглежда така:

	M 🗢	10:07	0 88	3% 🔳)
K Back	LAN se	earch devi	ces	C
0.54				
GD1	2RBDKC	9JHJ5ZD1	11A	>

Избирате я, след което вече сте свързали камерата.(Възможно е при свързването приложението дави предупреди , че това е непозната за него камера, което е нормално.)

В този случай ще ви даде избор между две бутона, за да продължите, избирате бутон '**Skip**", т.е пропускане на предупреждението.

Всички настройки на камерата са в меню" Settings"

	.COM 🗢 10:08	ð 88% eð ,
< Ba	ck Settings	
1	User Settings	>
ŝ	Device Settings	>
ំង	Network Settings	>
	SDCard Record	>
i	About	>

От там вече избирате всичко, което искате.

Дава ви възможност за:

- смяна на резолюция
- детектор на движение (motion detection)
- постоянен запис или при настъпило съботие

След като сте направили желаните промени, натискате бутон "**Confirm**", за да запасите промените.

	Ś	10:09	Ö 88% 🔲)	
Setting	s Se	ettings		
Start Time: End Time:				
Status:	Close	Record	Capture	
Start Time	:	End Tim	ne:	
Status:	Close	Record	Capture	
Start Time: End Time:				
Status:	Close	Record	Capture	
Start Time	:	End Tim	ne:	
Status:	Close	Record	Capture	
SD record	Close	24h Video	Alarm Reco	
Motion de	tection		\bigcirc	
LD(1020*109		1280*7201		

	M ?	11:21	۵ 82%		
Settin	Settings Settings				
Start IIm	e:	Ena Hr	me:		
Status:	Close	Record	Capture		
Start Tim	e:	End Tir	me:		
Status:	Close	Record	Capture		
SD recor	Close	24h Vide	o Alarm Reco		
Motion d	etection		\bigcirc		
HD(1920*10	080) HD	(1280*720)	VGA(640*480)		
Re	estart	(Confirm		

За да свържете Вашата камера към домашния Ви рутер влизате в **Network Settings** избирате Вашата мрежа, вписвате и вашата парола.

Устройството ще се прекъсне връзката Р2Р за няколко секунди, за да се свърже към вашата мрежа.

Така вече може да гледате неограничено от всяко място Вашата камера.

Още шпионски продукти от същата категория Към продукта "IP камера в електронен часовник" Copyright 2009 - 2017 Spy.bg