



СКРИТА КАМЕРА В HANDSFREE 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Този продукт може да бъде използван за аудио и видео опции, като със своята вградена флаш памет се превръща в удобен рекордер. Малко и практично, устройството може да се носи практически навсякъде със своя притежател. Може да се използва на лекции, на съвещание или у дома. За охранителна дейност и медиинни разкрития също е идеалното малко средство. **Операции инструкции:**

- 1. Включване:** Натиснете копчето за включване, при което жълтият индикатор трябва да светне. В този момент устройството е в режим на готовност.
- 2. Видео:** От режим на готовност, натиснете за кратко копчето за вкл/изкл., при което жълтият индикатор угасва, а синият светва за постоянно.
- 3. Записване на видео:** Когато искате да спрете видеозаписа, просто отново натиснете копчето вкл/изкл., при което записа спира, файла се записва, а синият индикатор угасва. Светва жълтият, което значи, че устройството отново е в режим на готовност за работа.
- 4. Снимане на повече видео:** Ако искате пак да заснемете видео, просто натиснете отново вкл/изкл. копчето и видеото отново ще се стартира. Имайте предвид, че веднага след като бъде включено устройството или превключено в друг режим, има един кратък период около пет секунди, на инициализация. Затова изчакайте, тъй като през това време устройството не отговаря на зададените му команди.
- 5. Аудио запис:** От режим за готовност за работа натиснете копчето за запис, за да стартирате аудио запис. Синият индикатор започва да мига бавно.
- 6. Съхраняване аудио запис:** За да спрете и запишете аудиото, просто отново кратко натиснете копчето за запис и файла ще се запише. Сега синият индикатор спира да мига и се установява жълтият в постоянно положение.
- 7. Запис на повече аудио:** От режим на готовност за работа, натиснете отново копчето за запис и направете нов аудио запис.
- 8. Смяна снимка/видео:** От режим на готовност за работа, натиснете копчето фотография един път, за да се прехвърлите в режима. След това натискате един път копчето за стартиране на видео и ще направите една снимка. За да отидете във видео режима, от това положение натиснете отново копчето за снимки и ще се установите в режима видео.
- 9. Снимка:** В режима за снимки просто натиснете един път копчето за вкл/изкл., за да направите снимка. Междувременно синият индикатор ще примигне един път.
- 10. Изключване:** Ако до една минута няма активност по устройството, то само ще се изключи.
- Ресет:** Ако по някаква причина вашето устройство не отговаря на командите ви, може да вземете малка, не твърде остра игла и да натиснете копчето в отвора за Ресет на камерата.
- Свързване към компютър:** В изключено положение или в режим на изчакване за работа, може да свържете устройството с компютъра си посредством USB порта. Така устройството придобива статут на USB памет и ще ви позволи да гледате клиповете директно от устройството или да ги свалите.
- Зареждане на батерия:** Когато батерията се изтощи, просто свържете камерата с USB кабела и с компютъра. Докато се зарежда батерията, жълтият индикатор ще мига непрекъснато, а когато се зареди ще остане да свети постоянно.
- Свервяване на време:** За да впишете точно време и дата на камерата, трябва да направите няколко неща:
 - свържете с компютъра устройството;
 - в главната директория на устройството създайте нов текстов файл с

разширение .txt. След това въведете текущата дата и час. Форматът трябва да е 2013-12-21 10-08-22.

Възпроизвеждане видео: Свържете устройството с USB кабела, след което устройството ще заработи като флаш памет. Сега може да копирате файловете от него на компютъра си и да ги разгледате.

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Скрита камера в handsfree 4GB"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg