



КАМЕРА В БУДИЛНИК С ДИОДИ ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа.
2. Поставете microSD карта в слота и поставете превключвателя в положение **ON**.
3. За да включите камерата натиснете и задръжте **бутон 1**. Ще видите светването на диод, които показва, че камерата е в режим на очакване.
4. **За да направите снимка** натиснете кратко **бутон 2**. Диода ще угасне и ще светне отново. Това е индикация, че снимката е направена и записана в паметта.
5. **За видео** – от режим на очакване натиснете **бутон 3**. Диода ще премигне и угасне докато снима. За да спрете записа натиснете отново **бутон 3**.
6. **Детектор на движение**. За да имате запис само когато има някой пред камерата стартирайте детектора за движение с натискане на **бутон 4**. Когато има раздвижване пред обектива записа на видео автоматично ще стартира и ще спре, когато движението свърши. Излизането от този режим става с второ натискане на същия бутон.
7. **За аудио запис** натиснете **бутон 5**. За да спрете записа натиснете отново **бутон 5**.
8. **Изключване** – натиснете и задръжте **бутон 1**, докато диода угасне.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера в будилник с диоди за нощно виждане"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg