

## МИНИ КАМЕРА С БЕЛИ ДИОДИ - 7 ЧАСА

Мини камера с бели диоди - 7 часа

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- 1.Зареждайте камерата поне 5 часа преди използване.
- 2.Поставете в слота карта памет.
- 3.За непрекъснат запис поставете бутона в положение Video и натиснете бутон Power за около 2 секунди. Светват червен и син диод, след което червения диод мигва два пъти и угасва докато записва. За да спрете записа натиснете втори път бутон Power.
- 4.За детектор на движение преместете плъзгача в положение M-Rec и натиснете бутон Power. За спиране на записа отново натискате същия бутон.
- 5.Настройка резолюция и час. Включете камерата в компютър с поставена в слота карта. Творете файла TIME.TXT. Там променете часа и датата, която е зададена във вида:

2020-01-01 21:00:00 N0Y

Това са година,месец,ден и час минути секунди. С промяна на последните три символа задавате щампа с час и дата на записа (N няма щампа, Y има), резолюция (0 = 1920x1080, 1 = 1280x720 пиксела) и презаписване върху най старите файлове, когато паметта се запълни (Y презаписва, N не презаписва). **Например N0Y означава, че на записа няма да има щампа, резолюцията ще е 1920x1080 и ще презаписва файловете.**

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Мини камера с бели диоди - 7 часа"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg