



## ПОДСЛУШВАТЕЛ-АЛАРМА



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Когато използвате устройството за първи път поставете SIM карта и го оставете включено в зарядното за около 3-4 часа. След това настройте желаните от Вас функции, чрез изпращане на SMS към картата, поставена в устройството. Командите са следните:

Изпратете SMS password,sos1,08\*\*\*\*\*# (например 123456,sos1,0884063301#) за да зададете главен контролиращ телефонен номер на, който след това устройството да реагира. Можете да зададете и още четири допълнителни номера със sos2, sos3, sos4, sos5. don# - включва сензора на вратата doff# - изключва сензора на вратата von,1# - включва и задава чувствителността на вибрационния датчик. 1 е най-чувствителен, 4 най-слабо чувствителен. voff# - изключва вибро датчика pop# - включва акустичния сензор poff# - изключва акустичния сензор ntim,ss# - задава време в секунди на забавяне на позвъняване след задействане на аларма mod,1# - задава режим на работа. 1 - позвъняване и SMS, 2 - само позвъняване, 3 - само SMS dw# - запитване за позиционирането на устройството lag,1# - сменя езика: 1-китайски, 2-английски, 3-френски password,t,new password# - смяна на паролата за контрол над устройството. Фабричната парола е 123456.

---

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Подслушвател-аларма"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg